

**Tabella DMX PinLite Led W (ita)**

canale	funzione	tipo di controllo	effetto	decimale		percentuale	
1	<b>master dimmer</b>	proporzionale	regolazione graduale dell'intensità luminosa da 0 al 100%	0	- 255	0%	- 100%
2	<b>canale 1 bianco</b>	proporzionale	controllo proporzionale della percentuale del canale 1 bianco; da 0 al 100%	0	- 255	0%	- 100%
2 (A)	<b>speed</b>	proporzionale	velocità della dissolvenza tra i passi del programma selezionato con il canale 6; il tempo varia proporzionalmente da 1 secondo a 1 minuto	0	- 255	0%	- 100%
<b>Nota 1: il canale 2 cambia funzione e diventa 2 (A) quando il canale 6 è attivo</b>							
3	<b>canale 2 bianco</b>	proporzionale	controllo proporzionale della percentuale del canale 2 bianco; da 0 al 100%	0	- 255	0%	- 100%
3 (A)	<b>pausa</b>	proporzionale	controllo della pausa tra i passi del programma selezionato con il canale 6; il tempo varia proporzionalmente da 1 secondo a 3,30 minuti	0	- 255	0%	- 100%
<b>Nota 2: il canale 3 cambia funzione e diventa 3 (A) quando il canale 6 è attivo</b>							
4	<b>canale 3 bianco</b>	proporzionale	controllo proporzionale della percentuale del canale 3 bianco; da 0 al 100%	0	- 255	0%	- 100%
5	<b>effetto strobo</b>	livello unico	nessun effetto	0	- 9	0%	- 4%
		proporzionale	effetto stroboscopico con frequenza di lampeggio variabile da lenta a veloce	10	- 57	4%	- 22%
		livello unico	stop strobo	58	- 59	23%	- 23%
		proporzionale	effetto pulsazione in sequenza, dissolvenza lenta, accensione veloce, (velocità della pulsazione da lenta a veloce)	60	- 108	24%	- 42%
		livello unico	stop strobo	109	- 110	43%	- 43%
		proporzionale	effetto pulsazione in sequenza, dissolvenza veloce, accensione lenta, (velocità della pulsazione da lenta a veloce)	111	- 159	44%	- 62%
		livello unico	stop strobo	160	- 161	63%	- 63%
		proporzionale	effetto stroboscopico con frequenza di lampeggio variabile casuale, da lenta a veloce, canali del bianco sincronizzati	162	- 207	64%	- 81%
		livello unico	stop strobo	208	- 209	82%	- 82%
6	<b>funzioni automatiche</b>	livello unico	nessun effetto	0	- 9	0%	- 4%
			programma automatico 1	10	- 50	4%	- 20%
			programma automatico 2	51	- 91	20%	- 36%
			programma automatico 3	92	- 132	36%	- 52%
			programma automatico 4	133	- 173	52%	- 68%
			ripetizione casuale dei programmi	174	- 214	68%	- 84%
			ripetizione in sequenza di tutti i programmi	215	- 255	84%	- 100%
<b>Proiettore: PinLite Led W</b>			<b>Nome della tabella: funzionamento DMX 512</b>				
<b>Tabella numero: 285</b>		<b>Edizione: 0</b>	<b>Data: 28/09/2006</b>				